



ÖVE/ÖNORM E 8001-3-41/A3

Ausgabe: 2005-08-01

Auch Normengruppe 330

ICS 91.140.50

Errichtung von elektrischen Anlagen mit Nennspannungen bis ~ 1000 V und $\equiv 1500$ V Teil 3-41: Beschaffenheit, Bemessung und Verlegung von Leitungen und Kabeln – Bemessung von Leitungen und Kabeln in mechanischer und elektrischer Hinsicht – Überstromschutz (Änderung)

Erection of electrical installations with rated voltages up to ~ 1000 V and $\equiv 1500$ V –
Part 3-41: Condition, measurement and installation of lines and cables – Mechanical
and electrical measurement of lines and cables – Excess-current protection
(Amendment)

Réalisation des installations électriques de tension nominale jusqu'à ~ 1000 V
et $\equiv 1500$ V – Partie 3-41: Condition, mesurage et pose de lignes et de câbles –
Mesurage mécanique et électrique de lignes et de câbles – Protection contre l'excès de
courant
(Amendement)

**Dieses Dokument hat sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN
BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als
auch den einer ÖNORM gemäß NG 1971.**

Die vorliegende Änderung modifiziert das Grunddokument
ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 41):1995-03 sowie ÖVE/ÖNORM E 8001-3-41/A2:2004-05-01
und ist mit diesem gemeinsam anzuwenden

Fortsetzung
ÖVE/ÖNORM E 8001-3-41/A3 Seiten 2 und 3

Medieninhaber und Hersteller: Österreichischer Verband für Elektrotechnik, 1010 Wien
Österreichisches Normungsinstitut, 1020 Wien
Copyright © ÖVE/ON - 2005. Alle Rechte vorbehalten;
Nachdruck oder Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger
nur mit Zustimmung des ÖVE/ON gestattet!
Verkauf von in- und ausländischen Normen und technischen Regelwerken durch:
Österreichisches Normungsinstitut (ON), Heinestraße 38, 1020 Wien
Tel.: (+43 1) 213 00-805, Fax: (+43 1) 213 00-818, E-Mail: sales@on-norm.at,
Internet: <http://www.on-norm.at>
Alle Regelwerke für die Elektrotechnik auch erhältlich bei: Österreichischer Verband für
Elektrotechnik (ÖVE), Eschenbachgasse 9, 1010 Wien, Telefon: (+43 1) 587 63 73,
Telefax: (+43 1) 586 74 08, E-Mail: verkauf@ove.at, Internet: <http://www.ove.at>

Fach(normen)ausschuss
FA/FNA E
Elektrische
Niederspannungsanlagen

Preisgruppe 3

Seite 2

ÖVE/ÖNORM E 8001-3-41/A3

Vorbemerkung

Aufgrund der Vereinbarung zwischen dem ÖVE und dem Österreichischen Normungsinstitut werden künftig alle elektrotechnischen Dokumente als „Doppelstatusdokumente“ veröffentlicht. Diese Dokumente haben daher sowohl den Status von ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK gemäß ETG 1992 als auch den einer ÖNORM gemäß NG 1971.

Die Reihe ÖVE-EN 1 wird als Reihe ÖVE/ÖNORM E 8001 erscheinen. In der Übergangsfrist werden Teile von ÖVE-EN 1 und Teile von ÖVE/ÖNORM E 8001 bestehen, die gegebenenfalls gemeinsam angewendet werden müssen.

Der Rechtsstatus dieser ÖSTERREICHISCHEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE ELEKTROTECHNIK/ÖNORM ist den jeweils geltenden Verordnungen zum Elektrotechnikgesetz zu entnehmen.

Folgende Änderung ist durchzuführen:

Die Tabelle 41-1 wird in Zeile 2 mit einer Fußnote ergänzt.

Tabelle 41-1 lautet neu:

Tabelle 41-1 – Mindestquerschnitte für Leitungen und Kabel hinsichtlich der mechanischen Festigkeit

	Verlegung	Kabel und Leitungsbauarten	Anwendung des Stromkreises	Mindestquerschnitt Kupfer mm ²	Anmerkung
1	feste Verlegung	Aderleitungen eindrätig, mehrdrätig, feindrätig	Leistungsstromkreise	1,5	
2		Aderleitungen, Verdrahtungsleitungen eindrätig, mehrdrätig, feindrätig	Melde- und Steuerstromkreise und für innere Verdrahtung in Geräten ³⁾ und Verteilern	0,5	
3		Aderleitungen mehdrätig, feindrätig	Lichtstromkreise mit Kleinspannung 12 V, maximale Länge 3 m	1	Siehe ÖVE-EN 1 Teil 2 § 32
4		Stegleitungen	Leistungsstromkreise	1,5	
5		Mantelleitungen, Kabel	Leistungsstromkreise	1,5	
6		Schlauchleitungen	Leistungsstromkreise	0,75 ¹⁾	
7			Melde- und Steuerstromkreise	0,5	
8		2-, 3-, 4-, 5-adrig	Lichtstromkreise mit Kleinspannung 12 V, maximale Länge 3 m	1	Siehe ÖVE-EN 1 Teil 2 § 32
9		Schlauchleitungen bzw. vieladrige flexible Leitungen (Steuerleitungen) (7 oder mehr Adern)	Melde- und Steuerstromkreise ²⁾	0,5	
10			Melde- und Steuerstromkreise für elektronische Betriebsmittel	0,1	
11		blanke Leiter	Leistungsstromkreise	10,0	
12			Lichtstromkreise mit Kleinspannung 12 V	4,0	Siehe ÖVE-EN 1 Teil 2 § 32
13			Melde- und Steuerstromkreise	4,0	
14	bewegliche Verbindungen mit isolierten Leitungen	Schlauchleitungen	allgemein	0,75	
15		leichte Schlauchleitungen	Anschluss für Betriebsmittel, maximale Länge 2 m, maximaler Strom 3 A	0,5	
16		vieladrige flexible Leitungen (7 oder mehr Adern)	Melde- und Steuerstromkreise für elektronische Betriebsmittel	0,1	
17	feste und ungeschützte Verlegung bei einem maximalen Abstand der Befestigungs- punkte von 20 m	Leitungen mit Trageinrichtung	allgemein	1,5	über 20 m Abstand gilt ÖVE-L 1
18		Leitungen ohne Trageinrichtung	allgemein	4,0	

¹⁾ Dieser Querschnitt darf nur für den Anschluss von Betriebsmitteln geringer Leistung verwendet werden. Die Anforderungen bezüglich Strombelastbarkeit sind dabei zu beachten.

²⁾ Wenn vom Hersteller angegeben, dürfen Steuerleitungen auch für Leistungsstromkreise verwendet werden.

³⁾ Der Mindestquerschnitt gilt für Geräte und nachträgliche Adaptierungen an Geräten, sofern zutreffende Produktnormen keine anders lautenden Festlegungen treffen.

ANMERKUNG: Mindestquerschnitte für informationstechnische und fernmeldetechnische Kabel und Leitungen sind in ÖVE/ÖNORM EN 50173 und ÖVE/ÖNORM EN 50174 (alle Teile) enthalten.